

«Настройки - Основные»

Путь к файлам записей разговоров, ваш логотип, внутренний номер администратора, автономный режим (для локальной версии) и прочие настройки разместились здесь. Также, внизу страницы, найдутся демон для синхронизации данных АТС в облачную версию и инструкция по его настройке.

The screenshot shows the 'Основные настройки' (Basic Settings) page in the VISTEP administration interface. The page is organized into several sections:

- Recording Path:** A text input field containing '/records/mp3/'.
- Missed Calls:** Two input fields, both containing the number '3'. The first is labeled 'Пропущенные звонки "Общая" до указанного количества секунд (включительно) считать отдельно' and the second is 'Пропущенные звонки "Очередь и группы" до указанного количества секунд (включительно) считать отдельно'.
- Logo:** A section titled 'Ваш логотип:' showing a VISTEP logo. Below it is a 'Установить новый логотип:' field with a 'Browse...' button. A note states: 'Логотип должен иметь расширение .png, размеры 230x50px и объем не более 150 KB'.
- Time Zone:** A dropdown menu set to '(GMT+3) Eupore/Moscow'.
- Working Hours:** Two time pickers set to '9:00' and '18:00'.
- Working Days:** Two dropdown menus set to 'С: Понедельник' and 'До: Пятница'.
- Internal Number:** A text input field with the placeholder 'номер'.
- System Update:** A toggle switch labeled 'Проверка обновлений системы статистики' set to 'OFF'.
- Autonomous Mode:** A toggle switch labeled 'Автономный режим' set to 'OFF'.

FAQ:

1. Что за настройка «Часовой пояс»?

Часовой пояс вашей АТС. Необходимо для правильной работы кеширования.

2. Что за настройка «Пропущенные звонки ... до указанного количества секунд (включительно) считать отдельно»?

Эта настройка позволяет отдельно считать те звонки, которые длились менее заданного кол-ва секунд (если хочется отсечь дозвоны, например). Задается отдельно для отчетов «Главная - Очереди и Группы» и «Главная - Общая»

3. Что такое «Автономный режим»?

Он необходим, если Вам из соображений безопасности необходимо изолировать систему статистики от обращения к нашему биллинг-серверу и тикет-системе. При активации автономного режима, следующие возможности будут отключены: проверка обновлений системы статистики, мониторинг АТС (страница Статус), настройка уведомлений от системы мониторинга, дополнительные отчеты, онлайн поддержка.

4. Что за настройки «Рабочие часы по умолчанию» и «Рабочие дни»?

В отчетах «Главная - Очереди и Группы» и «Главная - Общая» вы увидите сколько звонков вам поступило в рабочее(ие) время/дни (цифры зеленого цвета) и сколько в нерабочее(ие) время/дни (цифры красного цвета).

5. Что за настройки «Ваш внутренний номер»?

Внутренний номер администратора АТС.

Нужен для того, чтобы совершать звонки кликом по номеру прямо из интерфейса статистики.

6. Что за настройки «Количество символов во внутренних номерах»?

Здесь вам нужно указать сколько цифр используется во внутренних номерах телефонов.

From:

<https://wiki.fetg.uz/> - Система статистики call центров на IP-АТС Asterisk (FreePBX)

Permanent link:

https://wiki.fetg.uz/doku.php?id=faq:conf_general&rev=1635988308



Last update: **2021/11/04 01:11**